



## Specificaties Ledvance LED Ceiling Orbis Pure 16W - 830

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 243889                        |
| EAN           | 4058075260375                 |
| Merk          | Ledvance                      |
| Fabrikantnaam | ORBIS PURE 300MM 16W 830 LEDV |

### Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Watt                   | 16                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1100                        |
| Powerfactor            | >0.50                       |
| Type product           | LED Bulkheads               |

### Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Type Armatuur            | Residential            |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK00 - Niet slagvast   |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting   |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 300 |
| Lengte (mm)   | 300 |
| Breedte (mm)  | 300 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

